* Atsižvelgiant į ryšio teikėją ir į tai, kokia programinė įranga įdiegta, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06728A
Lithuanian. 11/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-X640
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

Nesilaikyti toliau pateikt saugos priemoni gali bti pavojinga ar neteista.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Pirmiausia sustokite.

Telefoną išjunkite pildami degalus.

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami greta medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Laikykitės specialių taisyklių

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką .

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik "Samsung" patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali susprogti, jei akumuliatorius pakeiamas kitu netinkamo tipo akumuliatoriumi.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi gamintojo instrukcij.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite "Sveikatos ir saugos informacija" žr. 60 psl..

Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija apie telefono naudojimą. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius "Pradžia" ir "Žingsnis už telefono ribų".

Šiame vadove naudojamos šios instrukcijų piktogramos:

☑	Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.
▶	Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.
→	Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.
[ ]	Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [*i*].
< >	Parodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Paprastas, kompaktiškas dizainas su vidine antena**

  "Samsung" efektyvi vidinės antenos technologija užtikrina geriausią garso kokybę nenaudojant erzinančios išorinės antenos.

Specialios telefono funkcijos

- **Fotoaparatas**

  Telefone įmontuotą fotoaparatą naudokite nuotraukoms fotografuoti.

- **WAP naršyklė**

  Naudokite prieigą prie bevielio interneto, pasiekite įvairias paslaugas ir gaukite pačią naujausią informaciją.

- **Balso aiškumas**
  Balso aiškumo funkciją naudokite pokalbio garsui ir aiškumui padidinti net būdami minioje.

- **Telefonų knyga**
  Laikykite iki 1000 kontaktų numerių.

- **Sužinokite, kas skambina, matydami skambintojo ID nuotrauką**
  Pamatykite, kas jums skambina, nes ekrane rodoma skambintojo nuotrauka.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir priimkite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

- **Kalendorius ir darbų sąrašas**
  Sekite savo kasdienius ir mėnesinius tvarkaraščius bei užduotis.

- **Balso įrašymas**
  Įrašykite balso įrašus ar garsus.

- **Java**
  Mėgaukitės įdiegtais Java™ žaidimais ir atsisiskite nauj.

- **Laikmatis ir chronometras**
  Skaičiuokite laiką, likusį iki tam tikro įvykio, ar laiką, kurio reikia užduočiai ar darbui atlikti.

Turinys

Išpakavimas 6

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia 7

Pirmi telefono naudojimo veiksmai

Telefono paruošimas ir įkrovimas ... 7
Įjungimas ar išjungimas ... 8
Mygtukai ir ekranas ... 9
Meniu funkcijų pasiekimas ... 11
Telefono pritaikymas sau ... 12
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius ... 13

Žingsnis už telefono ribų 14

Pradėkite nuo fotoaparato, WAP, žinučių ir kitų specialių funkcijų

Fotoaparato naudojimas ... 14
WAP naršymas ... 14
Telefonų knygos naudojimas ... 15
Žinučių siuntimas ... 15
Žinučių peržiūra ... 16
Tvarkaraščio tvarkymas ... 17

Teksto įvedimas 18

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 20

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 25

Visos meniu funkcijos yra išvardytos

Problemų sprendimas 58

Sveikatos ir saugos informacija 60

Alfabėtiskais rādītājs 67

Meniu funkcijų apžvalga

Jei norite pasiekti meniu režimą, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**>.

1 SIM-AT* ▸ 28 p.

2 Skambučių įrašai ▸ 29 p.
1 Neatsakyti skambučiai ▸ 29 p.
2 Gauti skambučiai ▸ 29 p.
3 Rinkti numeriai ▸ 29 p.
4 Trinti viską ▸ 29 p.
5 Skambučių laikas ▸ 29 p.
6 Skambučių kainos* ▸ 30 p.

3 Tinklo paslaugos ▸ 30 p.
1 Skambučių nukreipimas ▸ 30 p.
2 Skambučių uždraudimas ▸ 31 p.
3 Laukiantis skambutis ▸ 31 p.
4 Tinklo pasirinkimas ▸ 32 p.
5 Skambinančio atpažinimas ▸ 32 p.
6 Bangos pasirinkimas ▸ 32 p.
7 Naudojama linija* ▸ 32 p.

4 Garso nustatymai ▸ 33 p.
1 Gaunami skambučiai ▸ 33 p.
2 Žinutės ▸ 33 p.
3 Maitinimas įjungtas/ išjungtas ▸ 33 p.
4 Prisijungimo signalas ▸ 33 p.
5 Mygtuko signalas ▸ 34 p.
6 Minutės signalas ▸ 34 p.
7 Tylusis režimas ▸ 34 p.
8 Įspėjimai skambinant ▸ 34 p.

5 Žinutės ▸ 34 p.
1 Trumpoji žinutė ▸ 34 p.
2 Daugialypė žinutė ▸ 36 p.
3 Naujienų žinutė ▸ 38 p.
4 Standartinės žinutės ▸ 39 p.
5 Balso paštas ▸ 39 p.
6 Išsiuntinėti ▸ 39 p.
7 Nustatymai ▸ 40 p.
8 Atminties būsena ▸ 41 p.

6 Pramogų aplankas ▸ 42 p.
1 Interneto paslaugos ▸ 42 p.
2 Pramogos ▸ 44 p.
3 JAVA pasaulis ▸ 45 p.

7 Užrašinė ▸ 46 p.
1 Naujas įrašas ▸ 46 p.
2 Kalendorius ▸ 47 p.
3 Darbų sąrašas ▸ 48 p.
4 Laikrodis ▸ 48 p.
5 Žadintuvas ▸ 48 p.
6 Balso įrašymas ▸ 49 p.
7 Skaičiuotuvas ▸ 50 p.
8 Keitiklis ▸ 50 p.
9 Laikmatis ▸ 50 p.
10 Chronometras ▸ 51 p.

8 Kamera ▸ 51 p.
1 Nufotografuoti ir išsiųsti ▸ 51 p.
2 Mano nuotraukos ▸ 53 p.
3 Mano albumai ▸ 54 p.
4 Trinti viską ▸ 54 p.
5 Nustatymai ▸ 54 p.
6 Atminties būsena ▸ 54 p.

9 Telefono nustatymai ▸ 55 p.
1 Ekranas ▸ 55 p.
2 Pasisveikinimo žinutė ▸ 55 p.
3 Kalba ▸ 55 p.
4 Sauga ▸ 56 p.
5 Automatinis perrinkimas ▸ 57 p.
6 Balso aiškumas ▸ 57 p.
7 Aktyvusis dangtelis ▸ 57 p.
8 Šoninis mygtukas ▸ 57 p.
9 Atsil. bet kuris ▸ 57 p.
10 Nustatyti iš naujo ▸ 58 p.

* Rodomas, jei tik palaiko SIM kortel.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Tel.kn.**>.

1 Telefonų knyga ▸ 25 p.
1 Rasti vardą ▸ 25 p.
2 Pridėti įrašą ▸ 26 p.
3 Peržiūrėti spartųjį sąraša ▸ 27 p.
4 Viską nukopijuoti į telefoną ▸ 27 p.
5 Trinti viską ▸ 27 p.

2 Valdymas ▸ 28 p.
1 Nustatyti savo numerį ▸ 28 p.
2 Grupės ▸ 28 p.
3 Atminties būsena ▸ 28 p.

3 Paslaugos ▸ 28 p.
1 Paslaugų katalogas ▸ 28 p.

Išpakavimas

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Dalys, gaunamos su telefonu, ir "Samsung" tiekėjo pateikiami priedai gali skirtis, tai priklauso nuo šalies ar paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia

Pirmi telefono naudojimo veiksmai

SIM kortelės informacija

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate įdedamą SIM (Subscriber Identity Module – abonento identifikavimo modulis) kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip jūsų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos.

Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Išimkite akumuliatorių.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite palaikydami nuspaustą mygtuką [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Įsitikinkite, kad kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.



4 Kelioninį adapterį įjunkite į telefoną.



5 Adapterį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.

6 Kai telefonas visiškai įkrautas (akumuliatoriaus piktograma nebemirksi), adapterį išjunkite iš maitinimo lizdo.

7 Adapterį ištraukite iš telefono.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumuliatoriaus žinutė ir
- pradeda mirksėti tuščio akumuliatoriaus piktograma [▭].

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.

Įjungimas ar išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir palaikykite [ ], kad įjungtumėte telefoną.
Telefono neįjunkite, kai draudžiama juo naudotis.	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir palaikykite [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai atidaromi šie meniu. • Aukštyn: **Kamera** • Žemyn: **Kalendorius** • Kairėn: Pasirinktis **Sukurti**, esanti meniu **Trumpoji žinutė** • Dešinėn: **Gaunami skambučiai** Telefonui veikiant meniu režimu, juda meniu pasirinktimis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, įjungia bevielio WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, parodo paskutinį rinktą numerį, praleistą ar priimtą skambutį.
	Ekrane ištrina simbolius. Telefonui veikiant meniu režimu, grąžina į ankstesnį meniu lygį. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę, kad sukurtumėte naują garso įrašą.

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Baigia pokalbį. Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti telefoną. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukia įvestį ir grąžina telefoną į laukimo režimą.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę [**1**], kad atidarytumėte balso paštą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę [#], kad suaktyvintumėte arba atšauktumėte tylųjį režimą.
 (kairėje)	Reguliuoja telefono garsą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja klaviatūros signalų garsumą.
 (dešinėje)	Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę, kad įjungtumėte fotoaparatą. Telefonui veikiant fotoaparato režimu fotografuoja.

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.

Piktogramos
rodo įvairias piktogramas

Tekstas ir grafika
rodo žinutes, instrukcijas ir įvestą informaciją.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai
parodo dviem programiniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos

- Gaunamo signalo stiprumas
- Vyksta pokalbis
- Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite
- Nauja tekstinė žinutė
- Nauja balso pašto žinutė
- Nauja daugialypė žinutė

Piktogramos (tęsinys)

- Nustatytas žadintuvas
- Suaktyvinta skambučių nukreipimo funkcija ▶ 30 p.
- GPRS tinklas
- Namų zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Darbo zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Suaktyvintas tylusis režimas ▶ 12 p.
- Nustatyta, kad skambinant vibruotų ▶ 33 p.
- Akumuliatoriaus energijos lygis

Meniu funkcijų pasiekimas

Programinių mygtukų naudojimas

Programinių mygtukų vaidmuo skiriasi atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkciją. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma jų dabartinė funkcija.

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, kad pasiektumėte **Meniu** režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, kad pasiektumėte **Tel.kn.** meniu.

Funkcijos pasirinkimas

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.
2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**>, kad patvirtintumėte ekrane rodomos funkcijos ar pažymėtos pasirinkties pasirinkimą.
4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
   - Paspauskite <↩> arba [**C**], kad grįžtumėte vienu lygiu atgal.
   - Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Sparčiųjų mygtukų naudojimas

Paspauskite skaičių mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį.

Telefono pritaikymas sau

Naudojama kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio melodija

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymai** → **Gaunami skambučiai**.
2. Pasirinkite garsų kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio melodiją.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Tapetai**.
2. Pasirinkite paveikslėlių kategoriją.
3. Pereikite prie paveikslėlio ir paspauskite <**Rodyti**>.
4. Pereikite prie norimo paveikslėlio.
5. Paspauskite <**Rinktis**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galima pakeisti rodomų elementų, pavyzdžiui, pavadinimų ir žymėjimo juostelių, spalvą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvų gamą.

Tylusis režimas

Galite įjungti tylųjį režimą, kad jūsų telefono signalai netrukdytų kitiems žmonėms.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [#].

Telefono užrakinimas

Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Sauga** → **Pakeisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį 00000000 ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį nuo 4 iki 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite mygtuką [ ].
3. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsakymas į skambutį

1. Kai telefonas skambina, paspauskite [ ].
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Žingsnis už telefono ribų

Pradėkite nuo fotoaparato, WAP, žinučių ir kitų specialių funkcijų

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [📷], kad įjungtumėte fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir pakoreguokite vaizdą.
4. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite [**C**], jei norite nufotografuoti dar vieną nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Aukštyn].
2. Pasirinkite **Mano nuotraukos**.
3. Pereikite prie norimos nuotraukos.
4. Paspauskite <**Rodyti**>.

WAP naršymas

Naudodami įmontuotą WAP (Wireless Access Protocol – belaidžio ryšio palaikymo protokolas) naršyklę galite paprastai pasiekti belaidį tinklą ir gauti pačias naujausias paslaugas ir informaciją bei mėgautis duomenų parsisiuntimu iš tinklo.

Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [🌐].

Tinklo naršymas

- Jei norite judėti naršyklės elementais, spauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite elementą pasirinkti, paspauskite <✓>.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [**C**].
- Jei norite atidaryti naršyklės meniu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklės meniu**.
- Jei norite pasiekti WAP puslapio pasirinktis, paspauskite [🌐].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Pasirinkite numerio tipą.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Į SIM kortelę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Įveskite vietos numerį.
5. Paspauskite <**Gerai**>, kad įrašą išsaugotumėte.

Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Tel. kn.**> ir pasirinkite **Rasti vardą**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Jei reikia, pasirinkite numerį.
4. Paspauskite [ ], kad skambintumėte, arba <**Variant.**>, kad atidarytumėte pasirinktis.

Žinučių siuntimas

Tekstinės žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite mygtuką [Kairėn] arba paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Sukurti**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
5. Paspauskite <**Gerai**>, kad žinutę išsiųstumėte.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Sukurti**.
2. Eilutėje **Veikėjas** paspauskite <**Pridė.**>.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Eilutėje **Paveikslėlis** paspauskite <**Pridė.**>.
5. Pridėkite paveikslėlio failą.
6. Pereikite prie eilutės **Garsas** ir paspauskite <**Pridė.**>.
7. Pridėkite garso failą.
8. Pereikite prie eilutės **Žinutė** ir paspauskite <**Pridė.**>.
9. Įveskite žinutės tekstą.
10. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atlikta**.
11. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
12. Pasirinkite tuščią vietą.
13. Įveskite adresato numerį.
14. Paspauskite <**Siųsti**>, kad žinutę išsiųstumėte.

Žinučių peržiūra

Tekstinės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

Paspauskite <**Rodyti**>. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir paspauskite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Balso pašto atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**1**].
2. Sekite sistemos pateikiamas instrukcijas.

Tvarkaraščio tvarkymas

Naujo įrašo kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**C**].
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Pasirinkite datą.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.
6. Paspauskite <**Taip**>, jei norite nustatyti garsinį signalą.
7. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <**Gerai**>.
8. Pasirinkite garsinio signalo toną.

Tvarkaraščio atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Žemyn].
2. Pasirinkite datą.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad peržiūrėtumėte tos dienos tvarkaraštį.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Rašydami žinutes, darydami įrašus telefonų knygoje ar užrašinėje, tekstą galite įvesti naudodami ABC, T9, skaičių ar simbolių režimus.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Kai žymeklis yra teksto lauke, matosi teksto įvesties režimo indikatorius.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką ir pasirinkite norimą režimą.

Pavyzdys: Vardo įvedimas į telefonų knygą

ABC režimo naudojimas

Spauskite tinkamą mygtuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas simbolis ar raidė.

Myg-tukas	Raidžių ir simbolių rodymo tvarka										
	Didžiosios raidės						Mažosios raidės				
1	.	,	-	?	!	'	@	:	1		
2	A	B	C	2			a	b	c	2	
3	D	E	F	3			d	e	f	3	
4	G	H	I	4			g	h	i	4	
5	J	K	L	5			j	k	l	5	
6	M	N	O	6			m	n	o	6	
7	P	Q	R	S	7		p	q	r	s	7
8	T	U	V	8			t	u	v	8	
9	W	X	Y	Z	9		w	x	y	z	9
0	0										

Patarimai naudojant ABC režimą

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite dešinįjį mygtuką. Tada įveskite kitą raidę.

- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Norėdami perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą, paspauskite [*]. Galimi rašymo didžiosiomis raidėmis (⇪), mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra) ir pirmosios didžiosios raidės (⇧) rašymo režimai.
- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [kairėn] arba [dešinėn].
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite vieną iš [**2**]–[**9**] mygtukų. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdžiui, norėdami įvesti *Hello*, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**].

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio. Priešingu atveju, norėdami pamatyti kitus pasirenkamus žodžius, spauskite [**0**]. Norėdami įvesti *Of* arba *Me*, naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

Patarimai naudojant T9 režimą

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [**1**].
- Norėdami perjungti kitos raidės(-ių) registrą telefonui veikiant T9 režimu, paspauskite [*]. Galimi rašymo didžiosiomis raidėmis (⇪), mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra) ir pirmosios didžiosios raidės (⇧) rašymo režimai.
- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [kairėn] arba [dešinėn].
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].

Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną.

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

1. Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.

2. Paspaudę [**0**] pamatysite kitus pasirenkamus žodžius. Kai nebelieka pasirenkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Įsijungę ABC režimą, įveskite norimą žodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti skaičius.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
įvesti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį(-ius)	[**C**].
įvesti simbolį(-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

Norėdami ištrinti paskutinį skaičių, paspauskite [**C**], norėdami viską ištrinti, paspauskite ir palaikykite [**C**]. Norėdami pataisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, paspauskite [ ].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas telefonų knygos numeriu

Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami jį telefonų knygoje ▶ 25 p.

Taip pat, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams. ▶ 27 p.

SIM kortelėje esančio numerio rinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo telefono numerio įrašo vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Peržiūrėkite kitus numerius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai atsiliepiant

- Jei veikia funkcija **Atsil. bet kuris**, norėdami atsiliepti galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus [ ]. ▶ 57 p.
- Jei veikia funkcija **Aktyvusis dangtelis**, norėdami atsiliepti tiesiog atidarykite telefoną.
- Norėdami skambutį atmesti, paspauskite [ ].
- Priklausomai nuo pasirinkties **Šoninis mygtukas**, norėdami išjungti skambėjimo toną arba atmesti skambutį, galite paspausti ir palaikyti [▲/▼]. ▶ 57 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, ekrane parodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Pralei.**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [ ].

Ausinių naudojimas

Naudokitės ausinėmis, kai norite skambinti arba atsakyti į skambučius, nelaikydami rankoje telefono.

Ausines įjunkite į jungtį telefono dešinėje pusėje.

Ausinės mygtukai veikia taip:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus.
atsiliepti	ir laikykite mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, naudokite [▲/▼].

Norėdami padidinti garsumą, spauskite [▲], sumažinti – [▼].

Pokalbio įrašymas

Norėdami įrašyti pokalbį skambučio metu, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti pokalbį**.

Įrašytus pokalbius rasti galite meniu **Balsai**.

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Norėdami atidėti pokalbį ar jį atnaujinti, paspauskite **Atidėti** arba <**Ieškoti**>.

Skambinimas antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas tai palaiko, galite skambinti antruoju numeriu.

1. Norėdami atidėti skambutį, paspauskite <**Variant.**> - **Atidėti**.
2. Antruoju numeriu skambinkite įprastu būdu.
3. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <**Variant.**> - **Keisti**.
4. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Galite atsiliepti į gaunamą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ▶ 31 p.

1. Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <**Variant.**> - **Keisti**.
3. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
4. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Skambučio perdavimas

Jūs galite perduoti dabartinį skambutį atidėtam skambučiui, kad skambinantieji galėtų kalbėti tarpusavyje.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Perduoti**.

Garsiakalbio naudojimas

Galite kalbėtis telefonu būdami netoliese.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Garsiakalbis ij.** arba **Garsiakalb. išj.**.

Balso aiškumo funkcijos naudojimas

Ši funkcija pašalina papildomus garsus ir pagerina pokalbio kokybę, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje vietoje.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Balso aiškumas įj.** arba **Balso aiškumas išj.**.

Mikrofono išjungimas (begarsis režimas)

Jei norite, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išjungti mikrofoną** arba **Įjungti mikrofoną**.

Išjungimo arba siuntimo mygtukų signalai

Galite įjungti ir išjungti klaviatūros mygtukų signalą.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išjungimo mygtukai** arba **Siuntimo mygtukai**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnė operacija (DTMF) telefonuose naudojama, kai numerį norima rinkti tonais.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba gavę jį iš savo telefono knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija naudinga, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

Telefonų knygos naudojimas

Norėdami surasti ar išsaugoti įrašus, galite naudoti **Telefonų knyga** meniu. ▶ 25 p.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Žinučių paslaugos naudojimas

Norėdami perskaityti gautą žinutę ar išsiųsti naują, galite naudoti meniu **Žinutės**. ▶ 34 p.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Žinutė**.

SIM paslaugos naudojimas

SIM paslaugos meniu galima naudoti, jei jūsų telefone yra SIM kortelė. SIM kortelė teikia tokias paslaugas, kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Konferenciniai pokalbiai

Naudokite šią funkciją kai norite, kad konferenciniame, arba daugiašaliame pokalbyje dalyvautų iki šešių žmonių.

Norint naudoti šią funkciją, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinių pokalbių paslaugą.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Pirmasis dalyvis įtraukiamas į konferencinį pokalbį.
4. Jei norite, galite skambinti kitam žmogui arba atsiliepti į skambutį.

5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
6. Jei reikia, kartokite 4 ir 5 žingsnius.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidyti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.

   Su šiuo dalyviu dabar galite kalbėti atskirai; kiti dalyviai tuo metu kalbėsis tarpusavyje.
3. Jei norite sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.

   Dalyvis pašalinamas iš pokalbio, bet kiti dalyviai kalbasi toliau.
3. Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ], norėdami pabaigti konferencinį pokalbį

Meniu funkcijos

Visos meniu funkcijos yra išvardytos

Telefonų knyga

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra atskirtos, bet naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Tvarkyti telefonų knygos įrašus ir naudotis paslaugų katalogu galite **Telefonų knyga** meniu.

Norėdami patekti į meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Tel.kn.**>.

Rasti vardą *(Telefonų knyga 1.1)*

Šį meniu naudokite ieškodami numerių telefonų knygoje.

Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.

3. Jei įrašą pasirinkote telefono atmintyje, pereikite prie norimo telefono numerio ar informacijos.
4. Norėdami skambinti šiuo numeriu. paspauskite [ ], norėdami pakeisti informaciją, paspauskite <**Variant.**> arba <**Redag.**>.

Telefonų knygos funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami įrašą telefonų knygoje, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti numerį**: galite pakeisti pasirinktą numerį.
- **Keisti vardą**: galite pakeisti vardą.
- **Siųsti žinutę**: galite išsiųsti SMS žinutę.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Trinti įrašą**: galite ištrinti įrašą.

Pridėti įrašą *(Telefonų knyga 1.2)*

Šį meniu naudokite naujam įrašui telefonų knygoje padaryti.

Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Pasirinkite numerio tipą.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Paspauskite dešinįjį mygtuką ir pakeiskite nustatymą arba įveskite informacijos apie įrašą.
   - **Mobiliojo ryšio**/**Namų**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: galite įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: galite priskirti el. pašto adresą.
   - **Pastaba**: galite pridėti įrašą apie asmenį.
   - **Grupė**: galite priskirti numerį skambintojų grupei.
   - **Grafika**: galite priskirti skambintojui ID paveikslių, kad perspėtų sulaukus skambučio iš jo numerio.
   - **Melodija**: galite priskirti skambučiui melodiją, kad perspėtų sulaukus skambučio iš šio numerio.

Numerio išsaugojimas SIM kortelėje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Jei reikia, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(Telefonų knyga 1.3)*

Šiuo meniu naudokitės, kai norite aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo rinkimo numerį (2–9).

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas skirtas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite **Redaguoti numerį**.
3. Įveskite telefono numerį arba paspauskite <**Tel.kn.**> ir iš sąrašo pasirinkite norimą įrašą.
4. Paspauskite <**Gerai**>.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Padarę sparčiojo rinkimo įrašus, pasirinkite šią funkciją, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti numerį**: galite priskirtajam numeriui priskirti kitą vardą.
- **Keisti vardą**: galite įrašui priskirti vardą arba jį pakeisti.
- **Trinti**: galite išvalyti visus sparčiojo rinkimo nustatymus.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite atitinkamą mygtuką.

Viską nukopijuoti į telefoną *(Telefonų knyga 1.4)*

Šį meniu naudokite, kai norite visus įrašus SIM kortelėje nukopijuoti į telefono atmintį.

Visi numeriai bus nukopijuoti ir pagal numatytąjį nustatymą pažymėti kaip **Mobiliojo ryšio**.

Trinti viską *(Telefonų knyga 1.5)*

Šį meniu naudokite įrašams iš visų atminties vietų ištrinti.

1. Norėdami peržiūrėti trinamas atminties vietas, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 56 p.

Nustatyti savo numerį *(Telefonų knyga 2.1)*

Šią funkciją naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą.

Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Grupės *(Telefonų knyga 2.2)*

Šį meniu naudokite skambintojų grupių savybėms pakeisti.

- **Melodija**: galite pasirinkti melodiją, kuri skambės skambinant grupės nariui.
- **Keisti vardą**: galite pakeisti grupės vardą.
- **Peržiūrėti vaizdą**: parodo paveikslėlį, kuris matomas, kai skambina grupės narys.

Atminties būsena *(Telefonų knyga 2.3)*

Šį meniu naudokite, kai norite patikrinti išsaugotų įrašų kiekį ir bendrą įrašų kiekį, kurį galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelėje.

Paslaugų katalogas *(Telefonų knyga 3.1)*

Šį meniu galite naudoti, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šį meniu naudokite, kai norite pamatyti paslaugų teikėjo priskirtus tarnybinius numerius, pvz., pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numerius.

Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite <**Rinktis**> arba [ ].

SIM-AT *(Meniu 1)*

Šis meniu pasiekiamas, jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia tokias papildomas paslaugas kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas. Galimos paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Skambučių įrašai *(Meniu 2)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, atsakytų ar praleistų skambučių numerius, pokalbių trukmę ir kainą.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*

Šis meniu parodo vėliausiai gautų ir neatsakytų skambučių sąrašą.

Peržiūrėdami skambučio įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite ištrinti skambučio įrašą.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus skambučio įrašus.
- **Įklijuoti**: galite įkelti skambučio numerį į skambinimo režimo ekraną.

Gauti skambučiai *(Meniu 2.2)*

Šis meniu parodo vėliausiai gautus skambučius.

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus numerius.

Trinti viską *(Meniu 2.4)*

Šį meniu naudokite visų tipų skambučių įrašams ištrinti.

1. Norėdami peržiūrėti trinamus skambučių tipus, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Skambučių laikas *(Meniu 2.5)*

Šis meniu parodo gautų ir rinktų skambučių trukmės įrašus. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: patikrinkite paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: patikrinkite bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Gautų iš viso**: patikrinkite bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.

- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: nustatyti skambučių laikmačius iš naujo. Jums reikia įvesti telefono slaptažodį.

  Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 56 p.

Skambučių kainos *(Meniu 2.6)*

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Šis meniu galimas, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė. Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galite patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**, prieš skambindami turite nustatyti skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina**: galite patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: galite nustatyti kainos skaitiklius iš naujo. Jums reikia įvesti slaptažodį PIN2.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: galite nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti. Jums reikia įvesti slaptažodį PIN2.
- **Mokestis**: nustatykite vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų pokalbių kainą. Jums reikia įvesti slaptažodį PIN2.

Tinklo paslaugos *(Meniu 3)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, užsisakykite.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Užimta**: skambučiai nukreipiami, jei telefoną naudojate kitam pokalbiui.
   - **Neatsako**: skambučiai nukreipiami, jei neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.

- **Atšaukti viską**: atšaukiamos visos skambučių nukreipimo pasirinktys.

2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimą, paspauskite **Įjungti**.

   Jei ne – paspauskite **Pašalinti**.
4. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Jei pasirinkote **Neatsako**, pasirinkite laiką, po kurio skambutis bus nukreipiamas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių uždraudimas *(Meniu 3.2)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: skambinti į užsienį negalima.
   - **Tarptautiniai išskyrus namo**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais, t. y. šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais.
   - **Visi gaunami**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: jums niekas negalės paskambinti, kai būsite ne savo šalyje.
   - **Atšaukti viską**: išjungiamos visos skambučių uždraudimo pasirinktys – iš telefono ir į jį skambinama įprastai.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galite pakeisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraudžiamų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių uždraudimo funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <**Gerai**>.

Laukiantis skambutis *(Meniu 3.3)*

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums besikalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti laukiančio skambučio funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)*

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiniu arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų.

Ne savąjį tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.
- **Rankinis**: galite pasirinkti pageidaujamą tinklą.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 3.5)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

- **Numatyta**: naudojami tinklo numatytieji nustatymai.
- **Nerodyti numerio**: jūsų numerio kito asmens telefonas nerodys.
- **Siųsti numerį**: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą jums skambinant.

Bangos pasirinkimas *(Meniu 3.6)*

Jei norite skambinti telefonu ir priimti skambučius, telefoną turite užregistruoti pasiekiamame tinkle. Jūsų telefonas gali veikti šių tipų tinkluose: GSM 1900 ir bendras GSM 900/1800.

Telefono naudojamas dažnis numatomas priklausomai nuo to, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykę į užsienį nepamirškite dažnio pakeisti reikiamu.

Kai pasirenkate naują dažnį, telefonas automatiškai ieško visų pasiekiamų tinklų. Telefonas užregistruojamas norimame šio dažnio tinkle.

Naudojama linija *(Meniu 3.7)*

Kai kurios SIM kortelės gali būti naudojamos su dviem abonento numeriais. Šį meniu naudokite skambinimo linijai pasirinkti, jei jūsų SIM kortelė palaiko dviejų numerių funkciją.

☑ Į skambučius galima atsakyti abiem linijomis, nesvarbu, kuri linija pasirinkta.

Garso nustatymai *(Meniu 4)*

Šį meniu naudokite įvairiems nustatymams pritaikyti.

Gaunami skambučiai *(Meniu 4.1)*

Šį meniu naudokite gaunamų skambučių skambėjimo signalui nustatyti.

- **Numatytos melodijos**: galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų melodijų.
- **Mano garsai**: galite pasirinkti garsą, gaunamą iš belaidžio tinklo, "Samsung PC Studio" programos arba MMS.
- **Skambučio garsumas**: reguliuoja skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuotas apie gaunamus skambučius.

  Melodija: telefonas groja pasirinktą melodiją

  Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

  Vibravimas po to melodija: telefonas vibruoja tris kartus ir tada pradeda skambėti.

  Tik lemputė: mirksi būklės indikatorius.

Žinutės *(Meniu 4.2)*

Šį meniu naudokite gaunamų SMS ir MMS žinučių signalui nustatyti.

- **Melodija**: galite pasirinkti vieną iš kelių žinučių tonų.
- **Signalo tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtas žinutes.
- **Kartojimas**: galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(Meniu 4.3)*

Šį meniu naudokite melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną, pasirinkti.

Prisijungimo signalas *(Meniu 4.4)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, kad telefonas pyptelėtų prisijungdamas prie sistemos.

Mygtuko signalas *(Meniu 4.5)*

Šį meniu naudokite signalui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

Klaviatūros signalų garsumą galite reguliuoti mygtukais [▲/▼] telefonui veikiant laukimo režimu.

Minutės signalas *(Meniu 4.6)*

Šį meniu naudokite nustatyti, kad siunčiamo skambučio metu telefonas pyptelėtų kas minutę ir taip informuotų apie pokalbio trukmę.

Tylusis režimas *(Meniu 4.7)*

Šį meniu naudokite, kai norite nustatyti, kaip telefonas, veikiantis tyliuoju režimu, jus informuos neskleisdamas garso.

- **Vibravimas**: galite nustatyti, kad telefonas vibruotų.
- **Išjungti mikrofoną**: išjungia visus garsus.

Įspėjimai skambinant *(Meniu 4.8)*

Šį meniu naudokite, kai norite pasirinkti, kad telefonas jus informuotų apie gautą naują žinutę arba pokalbio metu įsijungusį žadintuvą.

Žinutės *(Meniu 5)*

Meniu **Žinutės** naudokite trumposioms ar daugialypėms žinutėms siųsti. Taip pat galite naudoti WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijas.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti tekstines žinutes, taip pat paveikslėlius, garso įrašus ir animaciją.

Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius trumpojoje žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

Sukurti *(Meniu 5.1.1)*

Galite sukurti ir išsiųsti tekstinę žinutę.

1. Įveskite žinutės tekstą.

   Galite įvesti iki 160 standartinių simbolių arba apie 70 "Unicode" simbolių, pvz., á.

2. Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
   - **Tekstas**: galite keisti teksto atributus.
   - **Pridėti dgl.terpės elementus**: prie žinutės galite pridėti paveikslėlį, animaciją ar melodiją.
   - **Standartinės žinutės**: galite naudoti žinutės šabloną.
   - **Įrašyti žinutę**: išsaugo žinutę aplanke **Siunčiamos žinutės** – ją galite išsiųsti vėliau.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Jei norite nusiųsti žinutę daugiau nei vienam adresatui, paspauskite <**Pridėti**> ir pakartokite ankstesnį žingsnį.
5. Pabaigę paspauskite <**Gerai**> ir žinutė bus išsiųsta.

Gautos žinutės *(Meniu 5.1.2)*

Šiame meniu galite peržiūrėti gautas žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Siųsti atsakymo žinutę**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Atskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: persiunčia žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Ištraukti dgl. terpės elementus**: žinutės paveikslėlius ar garso įrašus išsaugo telefone.
- **Perduoti**: perkelia žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.1.3)*

Galite peržiūrėti išsiųstas arba išsaugotas tekstines žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: persiunčia žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Perduoti**: perkelia žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Trinti viską *(Meniu 5.1.4)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <**Rinktis**>.

2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.2)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą siunčia žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

Sukurti *(Meniu 5.2.1)*

Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Eilutėje **Veikėjas** paspauskite <**Pridė.**>.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite prie eilutės **Paveikslėlis** ir paspauskite <**Pridė.**>.
4. Pasirinkite **Sukurti naują** ir padarykite naują nuotrauką arba, pasirinkę paveikslėlio kategoriją, pasirinkite paveikslėlį.
5. Pereikite prie eilutės **Garsas** ir paspauskite <**Pridė.**>.
6. Pasirinkite **Įrašyti naują** ir įrašykite naują garsą arba, pasirinkę garsų kategoriją, pasirinkite garso klipą.
7. Pereikite prie eilutės **Žinutė** ir paspauskite <**Pridė.**>.
8. Įveskite žinutės tekstą.
9. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atlikta**.
10. Paspauskite <**Vari.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
    - **Peržiūrėti**: galite peržiūrėti sukurtą žinutę.
    - **Pridėti puslapį**: galite pridėti naują puslapį.
    - **Puslapio parametrai**: nustatykite laiką, per kurį rodomas esamas puslapis.
    - **Teksto efektas**: galite keisti teksto atributus.
    - **Išvalyti objektą**/**paveikslėlį**/**garsą**/**žinutę**: išvalo pridėtą elementą.
    - **Ištrinti puslapį**: ištrina esamą puslapį.
    - **Įrašyti žinutę**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** arba **Mano aplankas**.
11. Pabaigę paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
12. Pasirinkite tuščią vietą.
13. Pasirinkite **Skaitinis**, **El. paštas** arba **Telefonų knyga**.
14. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite numerį iš telefonų knygos.

    Norėdami įvesti papildomus adresatus, kartokite veiksmus nuo 12 žingsnio.
15. Pabaigę paspauskite <**Siųsti**>.

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.2)*

Šis meniu parodo gautas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

- – perskaityta žinutė.
- – neperskaityta žinutė.
- – žinutė priimama iš serverio.
- – pranešimas, kad žinutės neperskaitėte.
- – pranešimas, kad žinutę perskaitėte.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite **<Vari.>**, jei norite pasiekti šias žinučių pasirinktis:

- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Perklausa**: iš naujo paleidžia žinutę.
- **Atsakyti**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitam asmeniui.
- **Atskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti laikmeną**: iškerpa daugialypės terpės elementus iš žinutės.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: perkelia žinutes į **Mano aplankąs**.

Pasirinkę pranešimo piktogramą, galite pasiekti funkciją **Atnaujinti**, jei norinte, kad žinutės būtų nuskaitytos iš MMS serverio.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Šis meniu parodo išsiųstas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

- – žinutė siunčiama.
- – išsiųsta žinutė.
- – telefonui išsiųsti žinutės nepavyko.
- – gavėjas žinutę atidarė.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite **<Vari.>**, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Perklausa**: iš naujo paleidžia žinutę.
- **Siųsti**: žinutę siunčia arba siunčia iš naujo.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: perkelia žinutes į **Mano aplankąs**.

Juodraštis *(Meniu 5.2.4)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte išsiųsti vėliau. Nebaigtos kurti žinutės taip pat saugomos šiame aplanke.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Perklausa**: iš naujo paleidžia žinutę.
- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Mano aplankas *(Meniu 5.2.5)*

Šiame meniu galite pasiekti žinutes, kurias perkėlėte iš gautų ar siunčiamų žinučių aplanko arba išsaugojote kurdami. Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: trina šią žinutę.
- **Perklausa**: iš naujo paleidžia žinutę.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Iškirpti laikmeną**: iškerpa daugialypės terpės elementus iš žinutės.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Trinti viską *(Meniu 5.2.6)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)*

Šį meniu naudokite žinutėms iš WAP serverio pasiekti.

- **Gautos žinutės**: parodo gautas naujienų žinutes.
- **Nustatymas**: galite nurodyti, ar norite gauti naujienų žinutes.

  Visada: telefonas priima visas naujienų žinutes.

  Niekada: telefonas nepriima naujienų žinučių.

Pasirinktinai: telefonas priima tik tas naujienų žinutes, kurios gaunamos iš šioje pasirinktyje nurodyto paslaugų centro.

- **Trinti viską**: ištrina visas naujienų žinutes.

Standartinės žinutės *(Meniu 5.4)*

Šį meniu naudokite, kai norite sukurti žinučių šablonus arba juos panaudoti kuriant žinutę.

Balso paštas *(Meniu 5.5)*

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

☑ Prieš išklausydami savo balso pašto žinutes, turite įvesti balso pašto serverio numerį. Balso pašto serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijungia prie balso pašto serverio ir jūs galite išklausyti savo žinutes. Prie balso pašto serverio prisijungti taip pat galite paspaudę ir palaikę mygtuką [**1**] telefonui veikiant laukimo režimu.
- **Balso serverio numeris**: galite pakeisti balso pašto serverio pavadinimą ar numerį.

Išsiuntinėti *(Meniu 5.6)*

Tinklo pranešimų paslauga siunčia trumpas žinutes apie, pvz., orus ir eismą.

Šį meniu naudokite paslaugos nustatymams pakeisti ir tinklo pranešimams pasiekti.

- **Skaityti**: atidaro gautas žinutes.

  Tinklo žinutės saugomos aplanke **Esamos žinutės** kol išjungiamas telefonas.

  Aplanke **Įrašytos žinutės** tinklo žinutės išsaugomos visam laikui. Pasirodžius tekstinei žinutei, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Įrašyti**. Žinutė išsaugoma aplanke **Įrašytos žinutės**.
- **Priimti**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo paslaugą.
- **Kanalas**: galite nurodyti kanalus, iš kurių gausite tinklo pranešimus.
- **Kalba**: galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomi tinklo pranešimai.

Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Nustatymai *(Meniu 5.7)*

Šį meniu naudokite pritaikyti žinutėms siųsti ir gauti reikalingus nustatymus.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.7.1)*

Šį meniu naudokite SMS nustatymams pritaikyti.

☑ Nustatymų pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėją.

- **Paslaugų centras**: galite įrašyti arba pakeisti žinučių centro numerį.
- **Galiojimo laikotarpis**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre ryšio tinklui bandant jas siųsti.
- **Žinutės tipas**: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą.
- **Atsakymo maršrutas**: leidžia gavėjui atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą.
- **Ataskaita apie pristatymą**: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.7.2)*

Šį meniu naudokite MMS nustatymams pritaikyti.

Siųsti nustatymus

- **Pirmenybė**: galite nustatyti savo žinučių svarbą.
- **Galiojimo laikotarpis**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre.
- **Pristatymas po to**: galite nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.
- **Slėptuvės adresas**: gavėjas nemato jūsų telefono numerio.
- **Ataskaita apie pristatymą**: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.
- **Perskaityti atsakymą**: paprašo iš gavėjo atsakymo.

Gauti nustatymus

- **Žinutės priėmimas**: galite nurodyti, ar jūsų telefonas automatiškai iškvies naujas žinutes:

  Rankinis: telefonas rodo pranešimus. Jei norite naujas žinutes parsisiųsti neautomatiškai, naudokite pasirinktį **Atnaujinti**.

  Automatinis: telefonas automatiškai iškviečia žinutes iš serverio.

  Atmesti: telefonas nepriima žinučių.
- **Anonimiškas atmetimas**: nepriima žinučių iš anonimiškų siuntėjų.
- **Reklamų atmetimas**: nepriima reklaminių pranešimų.
- **Galimas gavimo patvirtinimas**: siunčia siuntėjui gavimo pranešimą iš tinklo.

MMS tipai

Galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus MMS žinutėms. Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas siunčiant ar gaunant žinutes.

☑ Prieš pakeisdami bet kokius MMS nustatymus savo telefone, konsultuokitės su paslaugų teikėju.

- **Dabartinis serveris**: galite pasirinkti profilį.
- **Serverio nustatymai**: kiekvienam profiliui galite pritaikyti šias pasirinktis:

  Profilio pavadinimas: MMS profiliui galite priskirti vardą.

  Serverio URL: įveskite MMS serverio adresą.

  GPRS nustatymas: galite pritaikyti nustatymus, reikalingus prisijungiant prie GPRS tinklo.

  - **Šliuzas**: įveskite IP adresą ir prievado numerį.

  - **APN**: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

  - **Registravimosi ID**: įveskite vartotojo ID.

  - **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.

Atminties būsena *(Meniu 5.8)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti, kiek žinučių galite išsaugoti ir kiek jų jau išsaugota SIM kortelės ir telefono atmintyje.

Pramogų aplankas *(Meniu 6)*

Pramogų aplankas meniu leidžia naudotis WAP naršykle, žaisti "Java" žaidimus ir pasiekti paveikslėlius ir garsų įrašus telefono atmintyje.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogų aplankas**.

Interneto paslaugos *(Meniu 6.1)*

Belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė jūsų telefone leidžia naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami WAP naršyklę galite sužinoti naujausią informaciją ir pasiekti daugybę įvairaus laikmenų turinio, pvz., ekrano foną ir skambėjimo toną.

Namų *(Meniu 6.1.1)*

Šį meniu naudokite telefonui prie tinklo prijungti ir belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindiniam puslapiui atsisiųsti. Taip pat, telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti [ℹ].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami...	**Paspauskite...**
judėti naršyklės elementais	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<✓>.
grįžti į ankstesnį puslapį	[**C**].
grįžti į pagrindinį puslapį	[✳] ir pasirinkite **Į pradžią**.

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

1. Paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklės meniu**. Arba ekrano viršuje pasirinkite [🌐].
2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų naršyklės pasirinkčių:
   - **Atgal**: grąžina į ankstesnį puslapį.
   - **Į pradžią**: grąžina į pagrindinį puslapį.
   - **Išeiti**: uždaro WAP naršyklę.
   - **Kartotinis įkėlimas**: atnaujina esamą puslapį.
   - **Rodyti URL**: rodo dabartinio tinklalapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti, kad dabartinis puslapis būtų WAP naršyklės pagrindinis puslapis.
   - **Apie...**: galite peržiūrėti WAP naršyklės versijos informaciją.

WAP naršyklės puslapių pasirinkčių naudojimas

Jei norite pasiekti šias pasirinktis iš bet kurio WAP naršyklės puslapio, paspauskite [*i*]:

- **Eiti į URL**: rankiniu būdu įveskite URL adresą.
- **Žymeklis**: įjungia meniu **Žymeklis**. ▶ Meniu 6.1.2
- **Žinutės**: galite patikrinti aplankų **Gautos žinutės** ir **Siunčiamos žinutės** turinį meniu **Trumpoji žinutė**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują SMS žinutę. ▶ 34 p.
- **Pramogos**: įjungia meniu **Pramogos**. ▶ 44 p.

Žymeklis *(Meniu 6.1.2)*

Šį meniu naudokite URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapį.

Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję elementą, jį pasirinkite, norėdami pasiekti šias funkcijas:

- **Pradėti**: pasiekia tinklalapį.
- **Redaguoti**: galite redaguoti žymeklio adresą ir pavadinimą.
- **Trinti**: trina žymeklį.

Eiti į URL *(Meniu 6.1.3)*

Šį meniu naudokite tinklalapio URL adresui rankiniu būdu įvesti ir jį pasiekti.

Valyti talpyklą *(Meniu 6.1.4)*

Šį meniu naudokite talpyklai – laikinajai atminčiai, kurioje saugomi jūsų vėliausiai lankyti tinklalapiai, – išvalyti.

Proxy serverio nustatymas *(Meniu 6.1.5)*

Šį meniu naudokite serveriams WAP naršyklei nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Proxy serverio pavadinimas**: serverio profiliui galite priskirti vardą.
- **GSM nustatymas**: galite pritaikyti šiuos GSM tinklo nustatymus:
  Šliuzas: įveskite IP adresą ir prievado numerį.
  Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą.
  Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.
  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.
  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.
- **GPRS nustatymas**: galite pritaikyti šiuos GPRS tinklo nustatymus:
  Šliuzas: įveskite IP adresą ir prievado numerį.
  APN: įveskite prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.
  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.
  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: nustatykite savo namų puslapio adresą.
- **Pareiškėjas**: pasirinkite pareiškėją, kurį naudosite kiekvienam tinklo adresui, prie kurio bus prisijungta.

Dabartinis proxy serveris *(Meniu 6.1.6)*

Šį meniu naudokite vienam iš nustatytųjų tarpinių proxi serverių suaktyvinti.

Pramogos *(Meniu 6.2)*

Šį meniu naudokite įvairiems laikmenų elementams pasiekti telefono atmintyje.

Nuotraukos *(Meniu 6.2.1)*

Šį meniu naudokite fotoaparatu padarytoms nuotraukoms pasiekti. ▶ 53 p.

Vaizdai *(Meniu 6.2.2)*

Šis meniu parodo vaizdus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Peržiūrėdami vaizdą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: vaizdą siunčia MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti vaizdo pavadinimą.

- **Trinti**: ištrina vaizdą.
- **Nustatyti kaip tapetą**: galite nustatyti vaizdą kaip laukimo režimo ekrano foną.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti vaizdų savybes.

Garsai *(Meniu 6.2.3)*

Šis meniu parodo įrašytus garsus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Peržiūrėdami garso įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: garso įrašą siunčia MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti garso įrašo pavadinimą.
- **Trinti**: trina garso įrašą.
- **Nusatyti kaip skambėjimo melodiją**: galite nustatyti kaip skambėjimo melodiją.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti garso įrašo savybes.

Trinti viską *(Meniu 6.2.4)*

Galite ištrinti visus aplankų **Nuotraukos**, **Vaizdai**, ir **Garsai** elementus.

1. Pasirinkite laikmenos tipą.
2. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti trinamus aplankus.
3. Paspauskite <**Gerai**>.
4. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Atminties būsena *(Meniu 6.2.5)*

Galit patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje pramogų elementams saugoti ir kiek atminties šiuo metu naudojama kiekvienoje pramogų aplanke.

JAVA pasaulis *(Meniu 6.3)*

Šį meniu naudokite žaisdami "Java" žaidimus ir keisdami tinklo nustatymus "Java" žaidimams.

Atsisiųsti siūlomi failai *(Meniu 6.3.1)*

Šį meniu naudokite "Java" žaidimui žaisti.

Kaip žaisti

1. Žaidimų sąraše pereikite prie norimo žaidimo ir paspauskite <**Variant.**> - **Paleisti**.
2. Norėdami patekti į pagrindinį žaidimo **SnowBallFight** ekraną, du kartus paspauskite bet kurį mygtuką, norėdami pradėti žaidimą, paspauskite [*#*].

   Norėdami pradėti žaidimą **BubbleSmile**, pasirinkite **START GAME**.

Informacijos apie žaidimus peržiūrėjimas

Pereikite prie norimo žaidimo ir paspauskite <**Variant.**>. Ir pasirinkite **Ypatybės**.

Interneto nustatymas *(Meniu 6.3.2)*

Šį meniu naudokite tinklo, reikalingo "Java" serveriui pasiekti, nustatymams nustatyti.

- **APN**: įveskite prieigos taško pavadinimą.
- **Registravimosi ID**: įveskite vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **DNS nustatymas**: įveskite pagrindinį ir antrą DNS adresus.

Atminties būsena *(Meniu 6.3.3)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti atminties kiekį, kuris šiuo metu naudojamas, ir "Java" žaidimams priskirtą atminties kiekį.

Užrašinė *(Meniu 7)*

Užrašinės funkcija leidžia sekti tvarkaraštį, darbus, kuriuos turite atlikti, ir įrašyti balso komentarą. Taip pat galite nustatyti laiką, datą ir naudotis tokiomis patogiomis funkcijomis, kaip žadintuvas, skaičiuotuvas, keitiklis ir chronometras.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Užrašinė**.

Naujas įrašas *(Meniu 7.1)*

Šį meniu naudokite naujam įrašui padaryti.

☑ Į šį meniu greitai galite patekti telefonui veikiant laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**C**].

Naujo įrašo kūrimas

1. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Pasirinkite įrašo tipą.
3. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
4. Jei 2 žingsniu pasirinkote **Skambinti**, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.

   ☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Laiko formatą galite keisti. ▶ 48 p.
6. Pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
7. Paspauskite <**Taip**>, jei įrašui norite nustatyti garsinį signalą.
8. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <**Gerai**>.

9. Pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
10. Pasirinkite signalo melodiją. Komentaras įrašomas.

Komentaro funkcijų naudojimas

Išsaugoję komentarą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti**: galite pridėti naują komentarą.
- **Trinti**: trinti esamą komentarą.
- **Redaguoti**: galite redaguoti komentarą.
- **Perkelti**: galite keisti komentaro datą.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti komentarą kitai datai.

Kalendorius *(Meniu 7.2)*

Šį meniu naudokite savo mėnesinio tvarkaraščio įrašams sekti.

Įėjus į šį meniu pasirodo kalendorius su išryškinta ir pasirinkta šios dienos data. Apačioje rodomas kiekvieno tipo įrašų skaičius. Įrašo tipą rodo šios piktogramos:

- Tvarkaraštis
- Darbų sąrašas
- Skambinti
- Sukaktys

Datos pasirinkimas iš kalendoriaus.

- Jei norite pereiti prie kitos dienos, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Jei norite pereiti prie kitos savaitės, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kito mėnesio, paspauskite ir laikykite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kitų metų, paspauskite ir laikykite [Kairėn] arba [Dešinėn].

Kalendoriaus funkcijų naudojimas

Atidarę kalendorių, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti įrašą**: galite prie pasirinktos datos pridėti naują įrašą.
- **Pereiti prie datos**: įveskite datą, prie kurios norite prieiti.
- **Peržiūrėti viską**: galite peržiūrėti visus įrašus.
- **Trinti dieną**: ištrina visus pasirinktos datos įrašus.
- **Trinti viską**: ištrina visus įrašus.

Įrašų kūrimas ir funkcijų naudojimas

Kurti įrašus ir pasiekti funkcijas galite taip pat, kaip ir meniu **Naujas įrašas**.

Darbų sąrašas *(Meniu 7.3)*

Šis meniu rodo darbų sąrašo aplanko įrašus. Įrašų būklę parodo šios piktogramos:

- Atlikta
- Anuliuoti

Peržiūrėdami įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti**: galite padaryti naują darbų sąrašo įrašą.
- **Žymėti**: galite pakeisti būklės žymą.
- **Redaguoti**: galite redaguoti įrašą.
- **Perkelti**: galite keisti įrašo datą.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti įrašą kitai datai.
- **Trinti**: ištrina įrašą.
- **Trinti viską**: ištrina visus darbų sąrašo įrašus.

Laikrodis *(Meniu 7.4)*

Šį meniu naudokite telefono ekrane rodomam laikui ir datai keisti. Prieš nustatydami laiką ir datą, pasirinktyje **Nustatyti pasaulio laiką** nurodykite laiko juostą.

- **Nustatyti laiką**: įveskite esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: įveskite esamą datą.
- **Nustatyti pasaulio laiką**: nustatykite vietinę laiko juostą ir sužinosite, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje. Pereikite prie norimos laiko juostos ir paspauskite <**Nustat.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

  Nustatyti vietinį. laiko juostą galite nustatyti kaip savo laiko juostą.

  Nustatyti DST: laiko juostai galite priskirti vasaros laiką.
- **Nustatyti formatą**: galite nustatyti laiko ir datos formatą.

Žadintuvas *(Meniu 7.5)*

Šį meniu naudokite žadintuvui nustatyti, kad jis skambėtų tam tikru laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias žadintuvo nustatymo pasirinktis:
   - **Dienos signalas**: pasirinkite savaitės dienas.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
3. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį.

Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvui skambant, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Skambant rytiniam skambučiui, paspauskite <**Patvir.**>.

  Jei norite, kad signalas "snaustų", paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvir.**>. Žadintuvas vėl suskambės po penkių minučių.
- Norėdami išjungti žadintuvo nustatymą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną

Atsidarę žadintuvo ekraną, paspauskite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

Balso įrašymas *(Meniu 7.6)*

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti ir paleisti.

Įrašyti *(Meniu 7.6.1)*

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite įrašyti.
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Įrašydami komentarą,
   - pasirinkite [❚❚], jei norite sustabdyti.
   - pasirinkite [●], jei norite tęsti.
3. Pabaigę paspauskite [■]. Komentaras įrašomas.

Balsai *(Meniu 7.6.2)*

Šį meniu naudokite įrašytų balso komentarų sąrašui pasiekti. Pasirinkite balso įrašą, kurio norite klausyti.

Įrašant:

- pasirinkite [❚❚], jei norite sustabdyti.
- pasirinkite [▶], jei norite tęsti.
- pasirinkite [▶▶], jei norite sukti į priekį.
- pasirinkite [◀◀], jei norite sukti atgal.
- pasirinkite [■], jei norite sustabdyti.
- paspauskite [▲/▼], jei norite reguliuoti garsą.

Peržiūrėdami balso komentarų sąrašą paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: siųsti balso komentarą MMS.
- **Pervadinti**: keisti balso komentaro pavadinimą.
- **Trinti**: trinti balso komentarą.
- **Ypatybės**: peržiūrėti balso komentaro savybes.

Įštrinti visus *(Meniu 7.6.3)*

Šį meniu naudokite visiems vienu metu įrašytiems balso komentarams trinti.

Nustatymai *(Meniu 7.6.4)*

Šį meniu naudokite įrašymo laikui, garsui ir numatytajam pavadinimui keisti.

Atminties būklė *(Meniu 7.6.5)*

Galite patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje ir kiek vietos atmintyje šiuo metu užima balso komentarai.

Skaičiuotuvas *(Meniu 7.7)*

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms, pavyzdžiui, sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai, atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.
   Paspauskite [⁎], jei norite įterpti kablelį.
2. Paspauskite [#], jei norite pasiekti matematinę funkciją.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite <**Lygu**>, jei norite pamatyti rezultatą.

Keitiklis *(Meniu 7.8)*

Šį meniu naudokite įprastoms keitimo operacijoms, pavyzdžiui, valiutos ir temperatūros, atlikti.

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Įveskite vertę, kurią reikia pakeisti, ir paspauskite [Žemyn].
   - Paspauskite [⁎], jei norite įterpti kablelį.
   - Paspauskite [#], jei norite užrašyti temperatūrą virš nulio (+) arba žemiau nulio (-).
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite pasirinkti pirminį vienetą, ir paspauskite [Žemyn].
4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte vienetą, į kurį norite keisti.
5. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite pamatyti rezultatą.

Laikmatis *(Meniu 7.9)*

Šį meniu naudokite laikotarpiui, kurį turėtų skaičiuoti telefonas, nustatyti. Kai nurodytas laikotarpis praeis, telefonas apie tai praneš garsiniu signalu.

Laikmačio paleidimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite laiką, kurį norite skaičiuoti, ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Pradeti**>, kad pradėtumėte skaičiuoti laiką.

Laikmačio sustabdymas

- Kai laikmatis skamba, norėdami jį sustabdyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite <**Stabdy.**>, jei laikmatį norite sustabdyti prieš pradedant skambėti.

Chronometras *(Meniu 7.10)*

Šį meniu naudokite praėjusiam laikui skaičiuoti. Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas yra 10 valandų.

1. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite paleisti laikmatį.
2. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite patikrinti intervalą. Šį veiksmą galite pakartoti ne daugiau kaip 4 intervalams.

Kamera *(Meniu 8)*

Telefone įmontuotą fotoaparatą galite naudoti nuotraukoms fotografuoti.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** arba paspauskite [Aukštyn].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatus naudoti draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Nufotografuoti ir išsiųsti *(Meniu 8.1)*

Fotoaparatas daro JPEG formato nuotraukas.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali atsirasti šešėlių.

Fotografavimas atidarytu telefonu

1. Uždarykite telefoną.
2. Paspauskite ir palaikykite [ ]. Objektas, kurį norite fotografuoti, rodomas ekrane.

3. Nukreipę fotoaparato objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.
   - Paspauskite <▭>, kad galėtumėte naudoti fotoaparato pasirinktimis. ▶ 52 p.
   - Fotoaparato nustatymams keisti ar kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ 53 p.
4. Paspauskite [⊙], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos**.
5.

Norėdami...	**Paspauskite...**
naudoti nuotraukų pasirinktis	<**Variant.**>. ▶ 54 p.
ištrinti nuotrauką	<**Trinti**>.
grįžti į fotografavimo režimą	[**C**].

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite <▭>, kad pasiektumėte šias pasirinktis:

- **Režimas**: fotografuokite šiais režimais:

  Įprastinis fotografavimas: fotografuokite įprastu režimu.

  Kadravimas: fotografuokite nuotraukų serijas. Pasirinkite skaičių nuotraukų, kurias fotografuosite.

  Naktinis režimas: fotografuokite aukštos kokybės nuotraukas prasto apšvietimo sąlygomis.

  Tik fiksuoti: nustatykite, kad telefonas išsaugojęs nuotrauką automatiškai grįžtų į fotografavimo režimą.
- **Rėmas**: uždėkite dekoratyvinį rėmelį.
- **Efektai**: pakeiskite spalvų toną ar nuotraukai pritaikykite specialų efektą.
- **Rotacija**: vaizdą apverskite vertikaliai ar peržiūrėkite jo veidrodinį atvaizdą.
- **Laikmatis**: nustatykite atidėjimo laiką, kurį fotoaparatas laukia prieš fotografuodamas.
- **Nustatymai**: pakeiskite numatytuosius fotografavimo nustatymus.

  Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukos dydį.

  Nuotraukos kokybė: pasirinkite nuotraukos kokybę.

  Užrakto garsas: pasirinkite garsą, kurį girdite paspaudę užrakto [⊙].

  Numatytasis vardas: pakeiskite numatytąjį telefono pavadinimo prievardį.
- **Pagalba**: peržiūrėkite mygtukų, kuriuos galite naudoti, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Klaviatūrą galite naudoti fotoaparato nustatymams pritaikyti telefonui veikiant fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
▲	Nuotrauką pasuka vertikaliai.
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
Kairėn/ dešinėn	Reguliuoja vaizdo ryškumą.
Aukštyn/ žemyn	Padidina arba sumažina.
1	Keičia peržiūros ekrano dydį.
2	Keičia nuotraukos dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia fotoaparato režimą.
5	Keičia spalvų toną ar nuotraukai pritaiko specialų efektą.
6	Sumažina nuotraukos iškraipymus, kad būtų išryškintos detalės ir padidintas ryškumas.
7	Parenka dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Parodo nuotraukas, laikomas aplanke **Mano nuotraukos**.

Fotografavimas uždarytu telefonu

1. Uždarykite telefoną.
2. Paspauskite ir palaikykite [ ]. Pradeda šviesti būklės indikatorius.
3. Paspauskite [ ], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos**.

   Jei nuotrauką norite peržiūrėti, telefoną atidarykite.

Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)*

Šį meniu naudokite nufotografuotų nuotraukų sąrašui pasiekti.

Nuotraukų peržiūra

1. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei norite grįžti į nuotraukų sąrašą, paspauskite <**Daug**>.

Nuotraukų funkcijų naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

Galimos pasirinktys priklauso nuo to, ar matote nuotraukų sąrašą, ar peržiūrite nuotrauką.

- **Siųsti**: siųsti nuotrauką naudojant MMS.
- **Pervadinti**: keisti nuotraukos pavadinimą.
- **Trinti**: ištrinti nuotrauką.
- **Perkelti į albumą**: perkelti nuotrauką į kitą nuotraukų aplanką.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga**: apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.
- **Savybės**: peržiūrėti nuotraukos savybes.

Mano albumai *(Meniu 8.3)*

Šį aplanką naudokite nuotraukoms skirtinguose nuotraukų albumuose saugoti.

Galite peržiūrėti nuotraukas ir naudoti pasirinktis tokiu pat būdu, kaip ir meniu **Mano nuotraukos**.

Trinti viską *(Meniu 8.4)*

Šį meniu naudokite visoms nuotraukoms trinti iš karto.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti trinamas nuotraukų kategorijas.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Nustatymai *(Meniu 8.5)*

Šį meniu naudokite numatytiesiems fotoaparato nustatymams keisti.

- **Nuotraukos dydis**: pasirinkite nuotraukos dydį.
- **Nuotraukos kokybė**: pasirinkite nuotraukos kokybę.
- **Užrakto garsas**: pasirinkite garsą, kurį girdite paspaudę užrakto [ ].
- **Numatytasis vardas**: pakeiskite numatytąjį telefono pavadinimo prievardį.

Atminties būsena *(Meniu 8.6)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti atminties kiekį, kuris šiuo metu naudojamas, ir fotoaparatui priskirtą atminties kiekį.

Telefono nustatymai *(Meniu 9)*

Telefono nustatymai meniu leidžia pritaikyti įvairius telefono nustatymus. Be to, galite grąžinti numatytuosius nustatymus.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.

Ekranas *(Meniu 9.1)*

Šį meniu naudokite ekrano ir apšvietimo nustatymams keisti.

Tapetai *(Meniu 9.1.1)*

Galima pakeisti fone rodomą paveikslėlį ir teksto, rodomo telefonui veikiant laukimo režimu, nustatymus.

- **Animacija**: pasirinkite vieną iš animuotų paveikslėlių.
- **Nuotraukos**: pasirinkite vieną iš nufotografuotų nuotraukų.
- **Vaizdai**: pasirinkite vieną iš paveikslėlių, atsisiųstų iš belaidžio tinklo ar "Samsung PC Studio" arba gautų MMS žinute.
- **Teksto vieta**: pasirinkite teksto, rodomo telefonui veikiant laukimo režimu, vietą.
- **Teksto stilius**: pasirinkite teksto stilių.

Išvaizda *(Meniu 9.1.2)*

Meniu režimui galite parinkti išvaizdos spalvų paletę.

Foninis apšvietimas *(Meniu 9.1.3)*

Galite pasirinkti laikotarpį, kurį lieka įjungtas foninis apšvietimas.

Kontrastingumas *(Meniu 9.1.4)*

Ekrano ryškumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Tarnybos indikatorius *(Meniu 9.1.5)*

Galite pasirinkti, ar naudoti būklės indikatorių.

Pasisveikinimo žinutė *(Meniu 9.2)*

Šį meniu naudokite pasisveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

Kalba *(Meniu 9.3)*

Šį meniu naudokite kalboms, naudojamoms ekrano tekstui rodyti ir įvesties režimui, atskirai pasirinkti.

Sauga *(Meniu 9.4)*

Šį meniu naudokite telefonui apsaugoti nuo neleistino naudojimo, priskirdami keletą prieigos prie telefono ir SIM kortelės kodų.

☑ Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė blokuojama. Jei blokavimą norite panaikinti, turite įvesti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key – asmeninis atblokavimo kodas). Šiuos kodus suteikia tinklo operatoriai.

PIN kodo tikrinimas *(Meniu 9.4.1)*

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

Keisti PIN kodą *(Meniu 9.4.2)*

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint naudoti šią funkciją reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

Telefono užraktas *(Meniu 9.4.3)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Pakeisti slaptažodį**.

Pakeisti slaptažodį *(Meniu 9.4.4)*

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti. Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**.

Privatumas *(Meniu 9.4.5)*

Šį meniu naudokite laikmenų turiniui, įskaitant MMS žinutes, balso įrašus, paveikslėlius ir garsus, užrakinti.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti elementą(-us), kuriuos ruošiatės užrakinti.
2. Paspauskite <**Gerai**>, kad užrakintumėte pažymėtus elementus.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Jei norite pasiekti užrakintą elementą, reikia įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(Meniu 9.4.6)*

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą ši SIM užrakto funkcija leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 9.4.7)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas išeinančius skambučius apriboja tam tikru telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik telefonų knygoje laikomais telefonų numeriais. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įvesti PIN2 kodą.

Keisti PIN2 kodą *(Meniu 9.4.8)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, PIN2 keitimo funkcija pakeičia dabartinį PIN2 kodą.

Automatinis perrinkimas *(Meniu 9.5)*

Šį meniu naudokite, jei norite nustatyti, kad po nesėkmingo skambučio telefonas bandytų (iki dešimties kartų) iš naujo perrinkti telefono numerį.

Balso aiškumas *(Meniu 9.6)*

Šį meniu naudokite pašaliniam triukšmui pašalinti ir skambučio kokybei pagerinti, kad pašnekovas jus galėtų girdėti aiškiai, net jei esate triukšmingoje vietoje.

Aktyvusis dangtelis *(Meniu 9.7)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, ar atsakyti į skambučius atidarant telefoną.

Šoninis mygtukas *(Meniu 9.8)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, kaip skambinant veikia garsumo mygtukai.

- **Atmesti**: skambučius galite atmesti mygtukus laikydami nuspaudę.
- **Tyla**: laikydami nuspaudę mygtukus galite nutildyti skambutį.

Atsil. bet kuris *(Meniu 9.9)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, ar galima atsiliepti į skambutį paspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus [ ].

Telefonų knyga. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įvesti PIN2 kodą.

Nustatyti iš naujo *(Meniu 9.10)*

Šį meniu naudokite telefono numatytiesiems nustatymams grąžinti.

1. Pasirinkite nustatymų kategoriją.
2. Paspauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte grąžinimą.
3. Įveskite nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Šį slaptažodį galite keisti. ▶ 56 p.

Problemų sprendimas

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

Įjungiant telefoną gali pasirodyti šie pranešimai:

"Įdėkite SIM"

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

"Telefono užraktas, įveskite slaptažodį"

- Suaktyvinta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN kodą"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN kodo tikrinimas**.

"Įveskite PUK kodą"

- PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma "Nėra ryšio", "Tinklo triktis" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galite būti vietoje, kurioje ryšys yra silpnas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [ ].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte išeinančių skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas. ([ ] buvo paspaustas ilgiau nei vieną sekundę.)
- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte išeinančių skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Įsitikinkite, ar neišjungėte mikrofono.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorių ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudokite telefonų knygos paieškos funkciją, kad įsitikintumėte, jog numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį,
- Informaciją apie garantiją,
- Aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar "Samsung" techninės priežiūros skyrių.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2 W/kg.*

Šio modelio telefono aukščiausia SAR reikšmė buvo 0,795 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobilaus ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje bei naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik "Samsung" patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik "Samsung" patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių akumuliatoriaus juostelių). Todėl atsarginio akumuliatoriaus neneškite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, šiuo telefonu rekomenduojama naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai į viršų), net tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimai ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei yra tokių trikdžių, pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

Sprogimo rizikos zonos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. įjunkite telefoną.
2. įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [ ].

Prieš skambinant pagalbos telefonu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Mobiliuosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra ir eksploatacija

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia prižiūrėti tinkamai. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.

- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režimas, teksto įvestis • 18
Aktyvusis dangtelis • 57
Akumuliatorius
  krovimas • 7
  saugos priemonės • 61
  senkančios energijos
    indikatorius • 8
Apšvietimo laikas, nustatyti • 55
Ataskaitos apie pristatymą,
  žinutė • 40
Atidėjimas, pokalbis • 22
Atminties būsena
  fotoaparatas • 41
  parsiųsti elementai • 45
  telefonų knyga • 28
Atsiliepimas
  antras skambutis • 23
  skambutis • 21
Atsiliepimas bet kuriuo
  mygtuku • 57
Automatinis perrinkimas • 57

B
Balso aiškumas • 23, 57
Balso komentarai
  įrašymas • 49
  perklausa • 49
Balso paštas • 39
Balso pašto serveris • 39
Bangos pasirinkimas • 32

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamų
  pranešimų) žinutės • 39
Chronometras • 51

D
DTMF tonai, siuntimas • 24

E
Ekranas
  išdėstymas • 10
  nustatymai • 55

F
FDN (Fixed Dial Number – fiksuotų
  numerių rinkimas)
    režimas • 57

G
Garsai, parsiųsti • 45
Garsiakalbis • 23
Garso išjungimas
  mikrofonas • 23
  mygtukų signalai • 23
Garso nustatymai • 32
Gauti skambučiai • 29
Gautos žinutės
  MMS • 37
  SMS • 35

I
Internetas • 42
Iš naujo nustatyti telefoną • 58
Išsiųstos žinutės
  MMS • 37
  SMS • 35

Į
Įjungimas ir išjungimas
  mikrofonas • 23
Įjungimas ir išjungimas
  telefonas • 8
Įrašymas
  balso komentarai • 49
  pokalbis • 22

Į *(tęsinys)*
Įspėjimai • 34
Įspėjimai skambinant • 34

J
"Java" pasaulis • 45

K
Kalba, pasirinkti • 55
Kamera • 51
Keitikilis • 50
Konferenciniai pokalbiai • 24

L
Laikmatis • 50
Laukiantis skambutis • 31

M
Maitinimo įjungimo/išjungimo
  signalas • 33
Minutės signalas • 33
MMS žinutės
  kūrimas/siuntimas • 36
  peržiūra • 37
  trynimas • 37
Mygtukai • 9

M *(tęsinys)*
Mygtukų signalai
nustatymas • 33
siuntimas • 23

N
Naršyklė, WAP • 42
Naujienų žinutės • 38
Neatsakyti skambučiai • 29
Numeris
ieškojimas ir skambinimas • 25
saugojimas • 26
Nuotraukos
fotografavimas • 51
peržiūra • 53
trynimas • 54
Nustatyti savo numerį • 28

P
Pagalbos skambučiai • 64
Pasaulio laikas • 48
Pasisveikinimo žinutė • 55
Paskutinio skambučio numeris, perrinkimas • 20
Perrinkimas
automatiškai • 57
rankiniu būdu • 20
Piktogramos, aprašymas • 10

P *(tęsinys)*
PIN kodas
keitimas • 56
užrakinimas • 56
PIN2, keisti • 57
Pramogos • 44
Pramogų aplankas • 42
Prisijungimo signalas • 33
Privatumas • 56

R
Rinkti numeriai • 29

S
Sauga
informacija • 60
saugos priemonės • 3
skambučiai • 56
vairuojant • 62
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 8
Signalas
klaviatūra • 33
maitinimas įjungtas/išjungtas • 33
prisijungimas • 33
skambėjimo signalas • 32
žinutė • 33

S *(tęsinys)*
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 56
Simboliai, įvedimas • 18
Siunčiamos žinutės
MMS • 37
SMS • 35
Skaičiuotuvas • 50
Skambinančiojo atpažinimas • 32
Skambučiai
atidėjimas • 22
atmetimas • 21
atsiliepimas • 21
laukiantis • 31
perrinkimas • 20
skambinimas • 20
uždraudimas • 31
Skambučių įrašai
gauti • 29
neatsakyti • 29
rinkti • 29
Skambučių kainos • 30
Skambučių laikas • 29
Slaptažodis
skambučių uždraudimas • 31
telefonas • 56

S *(tęsinys)*
SMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 34
peržiūra • 35
trynimas • 35
Spartusis rinkimas • 27

T
T9 režimas, teksto įvestis • 19
Tarptautiniai pokalbiai • 20
Tekstas, įvedimas • 18
Teksto įvesties režimas, pakeitimas • 18
Telefonas
įjungimas ir išjungimas • 8
ekranas • 10
išpakavimas • 6
mygtukai • 9
nustatymas iš naujo • 58
piktogramos • 10
priežiūra ir eksploatacija • 65
Telefonų knyga
kopijavimas • 26
pasirinktys • 26
redagavimas • 26
spartusis rinkimas • 27
trynimas • 27

T *(tęsinys)*
Tinklo
pasirinkimas • 32
paslaugos • 30
pranešimai • 39
Trinti • 29
Trynimas
komentarai • 47
MMS žinutės • 38
nuotraukos • 54
skambučių įrašai • 29
SMS žinutės • 35
telefonų knyga • 26, 27
Tylusis režimas • 12, 33

U
Užrašinė • 46
Uždraudimas, skambučiai • 31
Užrakinimas
SIM kortelė • 56

V
Vaizdai, parsiųsti • 44
Vardai
įvedimas • 18
ieškojimas • 25

W
WAP naršyklė
prieiga • 42
Talpykla, valyti • 43
žymekliai • 43

Ž
Žadintuvas • 48
Žaidimai • 45
Žinutės
balsas • 39
MMS • 36
signalas • 33
SMS • 34
sveikinimas • 55
tinklas • 38
tinklo pranešimai • 39

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Produktas:

GSM900/GSM1800/GSM1900 trijų juostų skaitmeniniam

Mobilusis telefonas

(gaminio aprašymas)

SGH-X640

(modelio pavadinimas)

Pagamintas:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir/ar kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v.4.1.1 (2000-04)

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir] nurodytas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma priede [IV], buvo atlikta dalyvaujant šiems sptiesiems asmenims:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai, laikomi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

bus prieinami, pateikus prašymą.
(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 09

Yong -Sang Park / Vadovas

(leidimo vieta ir data) (įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra "Samsung" techninės priežiūros centro adresas. "Samsung" techninės priežiūros centro adreso ar telefono ieškokite garantinėje kortelėje arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote telefoną.**